Ausstattungsvergleich Hog 4 System

Inhaltsverzeichnis

Hog 4 Konsole Seite 2
Full Boar 4 Konsole
Road Hog 4 Konsole
Nano Hog 4 Kontroller mit Hog 4PC

Ausstattungsvergleich Backup 4 System

Inhaltsverzeichnis

Backup 4 Switch RS 8000N / RS 8000 Seite 5
Backup 4 Switch RS 4000N / RS 4000

Backup 4 Switch PS 4000N / PS 4000 Seite 6

Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

Ausstattungsvergleich Hog 4 System

Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4 und Nano Hog 4 mit Hog 4PC

HOG4™

Ausstattung:	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Kontroller
Hog 4 Betriebssystem	✓	✓	✓	✓ a)
Integrierte 10 Finger Multi-Touch-Monitore	2 × 17“ + 1 × 7“	2 × 15.6“	1 × 22“	b)
Playback Kontroller Fader	10 (motorisiert)	10 (motorisiert)	10	10
Playback Kontroller Tasten (Choose, Go, Pause, Back & Flash)	10	10	10	10
Separater Grand Master Kontroller Fader	1 motorisierter Fader	1 motorisierter Fader	-	-
Grand Master Kontroller Tasten (DBO & Flash)	✓	✓	-	-
Frei belegbares Jog Wheel	1	-	-	-
Integrierte Parameter Wheels	5	5	4	4
Separate Encoder Wheels (Intensity / Rate)	2	-	-	-
Soft Keys für Quick Toolbar Selection	48	-	-	-
Beleuchteter 3-Achsen Trackball	✓	✓	-	-
Userkey-Tasten	12 LCD-beleuchtet	12 LCD-beleuchtet	12 standard	12 standard
Dimmbare LED-Pultleuchten	2	2	1	1
Integrierte Festplatte	1 (SSD)	1 (SSD)	1 (SSD)	-
Integriertes CD/DVD-Laufwerk/Mini-Tastatur	✓ / ✓	-	-	-
Integriertes Staufach unter der Handablage	✓	-	-	-
Aufnahmeslots für DMX- und/oder MIDI/LTC Expansion Cards	-	-	-	2

Anschlussmöglichkeiten:	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Kontroller
Unterstützung externer (Touch-) Monitore	3 externe Monitore	2 externe Monitore	1 externer Monitor	b)
Hog 3 oder Hog 4 Playback-/Master-/Expansion-Wings	8 / 2 / 2 c)	8 / 2 / 2 c)	8 / 2 / 2 c)	a) b) c)
Externe Single-, Super- und Super Duper DMX Widgets	8 / 2 / 1	8 / 2 / 1	4 / 1 / 0	8 / 2 / 1
Externe DMX Prozessoren DP 8000 über Hog-Net	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	a) b)
Direkte Steuerung von Art-Net/E1.3.1 (sACN) fähigen Geräten	✓	✓	✓	e)
Desaster Backup über Hog 4 Backup Switch	✓	✓	✓	✓

a) durch Hog 4 PC für Microsoft Windows
b) abhängig vom verwendeten PC/Touch PC
c) maximal 90 Playback Master
d) Fader und Encoder nicht unterstützt
e) durch externes, optionales Zubehör
f) Hog 3 Software V3.2.6 vorausgesetzt
g) durch externes Netzteil

www.facebook.com/hog4de

Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

Mehr Infos auch unter http://www.hog4.de

Ausstattungsvergleich Hog 4 System

Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4 und Nano Hog 4 mit Hog 4PC

HOG4™

Leistungsmerkmale:	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Kontroller
Nahezu unbegrenzte Anzahl an Crossfades, Cues, Cue-Listen, Szenen, Chasern, Effekten, Gruppen, Paletten, Seiten und Macros durch dynamische Speicherverwaltung	✓	✓	✓	a)
Direkte Ausgabe von DMX an der Konsole	8 Universen	4 Universen	4 Universen	optional 8/4 Universen
Direkte Ausgabe von Art-Net und E1.3.1 (sACN) an der Konsole	16 Universen	12 Universen	8 Universen	optional 8/4 Universen b)
Schnelleres Hochfahren der Konsole, laden einer Show, einspielen von Updates	✓	✓	✓	b)
Software- und Library-Update durch Supportseite im Internet	✓	✓	✓	a)

Funktionen:	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Kontroller
Grafisches Hog 4 Benutzer Interface	✓	✓	✓	a)
Playback Fader frei konfigurierbar	✓	✓	✓	a)
Import einer Hog 3 Show zu einer Hog 4 Show	✓	✓	✓	a)
Export einer Hog 4 Show zu einer Hog 3 Show	✓ f)	✓ f)	✓ f)	✓ f)
Vielseitige Gruppier-/Fächerfunktionen	✓	✓	✓	a)
Kalibriertes Farbabgleichsystem mit Color Picker/Gel Chart	✓	✓	✓	a)
Effects Engine	✓	✓	✓	a)
Parallelbetrieb im Netz mit anderen Hog 4 Konsolen	✓	✓	✓	b)
Open Sound Control (OSC) Ansteuerung	✓	✓	✓	b) d)
Konsole Lock-Funktion	4stelliger Pin	4stelliger Pin	4stelliger Pin	a)
Backup Button für schnelles Speichern einer Show	✓	✓	✓	✓
Speichern auf USB-Stick/CD/Festplatte	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ e) / ✓	✓ / ✓ e) / ✓	b)
Komplettinstallation/Update des Hog 4 OS durch USB-Stick	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	a)

a) durch Hog 4 PC für Microsoft Windows
b) abhängig vom verwendeten PC/Touch PC
c) maximal 90 Playback Master
d) Fader und Encoder nicht unterstützt
e) durch externes, optionales Zubehör
f) Hog 3 Software V3.2.6 vorausgesetzt
g) durch externes Netzteil

www.facebook.com/hog4de

Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

Mehr Infos auch unter http://www.hog4.de

Ausstattungsvergleich Hog 4 System

Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4 und Nano Hog 4 mit Hog 4PC

HOG4™

Anschlüsse:	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Kontroller
DMX 5-pol XLR Ausgänge hinten	8	4	4	optional 8 / optional 4
1ter LAN 1000BaseTX GigaBit Neutrik Ethercon	✓ Hog-Net	✓ Hog-Net	✓ Hog-Net	b) Hog-Net
2ter LAN 1000BaseTX GigaBit Neutrik Ethercon	✓ Fixture-Net	✓ Fixture-Net	✓ Fixture-Net	b) Fixture-Net
DIN 5-pol MIDI In/Out/Thru hinten	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	e)	e)
XLR 3-pol LTC Timecode Eingang hinten	1	1	e)	e)
USB 2.0 vorne / oben / hinten	2 / - / 6	- / 1 / 4	- / 1 / 4	- / - / 2
DVI-I 24-pol dual link für externe Monitore hinten	3	2	1	b)
eSata für externe Festplatte hinten	1	-	-	b)
LED Pultleuchten oben	2	2	1	1
Kaltgeräte-Netzanschlussbuchse hinten	1	1	1	g)

Spezifikationen:	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Kontroller
Netzspannung	90 - 250VAC, 50 - 60Hz	90 - 250VAC, 50 - 60Hz	90 - 250VAC, 50 - 60Hz	12 VDC
Konformitäten	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL
Abmessungen (B × H × T)	102,9 × 41,7 × 72,4 cm	90x1 × 24,4 × 57,5 cm	67,8 × 20,9 × 70,1 cm	67,8 × 9,0 × 34,5 cm
Gewicht (unverpackt)	34,0 kg	20,4 kg	17,5 kg	8,2 kg
Artikelnummer	15.3100	15.3200	15.3300	15.3400

Lieferumfang:	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Kontroller
Konsole / Staubschutzhülle / Road Case	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / optional	✓ / ✓ / optional
LED Pultleuchten / DVI auf VGA Adapter / USB Stick	2 / 3 / 1	2 / 2 / 1	1 / 1 / 1	1 / - / -
Schukokabel / externes Netzteil	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / ✓

Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH

a) durch Hog 4 PC für Microsoft Windows
b) abhängig vom verwendeten PC/Touch PC
c) maximal 90 Playback Master
d) Fader und Encoder nicht unterstützt
e) durch externes, optionales Zubehör
f) Hog 3 Software V3.2.6 vorausgesetzt
g) durch externes Netzteil

Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

www.facebook.com/hog4de

Mehr Infos auch unter http://www.hog4.de

Ausstattungsvergleich Backup 4 System

Backup 4 Switch RS 8000N / RS 8000, Backup 4 Switch RS 4000N / RS 4000

BACKUP4™

Ausstattung:	Backup 4 Switch RS 8000N	Backup 4 Switch RS 8000	Backup 4 Switch RS 4000N	Backup 4 Switch RS 4000
Hochwertiges, eloxiertes 19“ Gehäuse	✓ 2HE	✓ 2HE	✓ 2HE	✓ 2HE
Manuelles Umschalten DMX / Art-Net	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓	✓ / -
Passives Gerät, keine externe Stromversorgung	✓	✓	✓	✓
RDM Kompatibilität	✓	✓	✓	✓

Anschlüsse:	Backup 4 Switch RS 8000N	Backup 4 Switch RS 8000	Backup 4 Switch RS 4000N	Backup 4 Switch RS 4000
DMX 5-pol XLR Eingänge vorne	2 × 8	2 × 8	2 × 4	2 × 4
DMX 5-pol XLR Ausgänge hinten	8	8	4	4
Ethernet Neutrik Ethercon Eingänge vorne / hinten	- / 2 × 1 (Cat 5e)	-	2 × 1 (Cat 5e) / -	-
Ethernet Neutrik Ethercon Ausgänge hinten	1 (Cat 5e)	-	1 (Cat 5e)	-

Spezifikationen:	Backup 4 Switch RS 8000N	Backup 4 Switch RS 8000	Backup 4 Switch RS 4000N	Backup 4 Switch RS 4000
Konformitäten	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL
Abmessungen (B × H × T) unverpackt	48,3 × 9,0 × 25,5 cm	48,3 × 9,0 × 15,5 cm	48,3 × 9,0 × 25,5 cm	48,3 × 9,0 × 25,5 cm
Abmessungen (B × H × T) verpackt	67,0 × 23,0 × 44,0 cm	67,0 × 23,0 × 44,0 cm	67,0 × 23,0 × 44,0 cm	67,0 × 23,0 × 44,0 cm
Gewicht (unverpackt)	2,8 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,1 kg
Gewicht (verpackt)	4,4 kg	3,9 kg	4,0 kg	3,7 kg
Gewährleistung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Artikelnummer	15.5990	15.5970	15.5980	15.5950

Lieferumfang:	Backup 4 Switch RS 8000N	Backup 4 Switch RS 8000	Backup 4 Switch RS 4000N	Backup 4 Switch RS 4000
Backup Switch mit Bedienungsanleitung	✓	✓	✓	✓

Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH

Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

www.facebook.com/hog4de

Mehr Infos auch unter http://www.hog4.de

Ausstattungsvergleich Backup 4 System

Backup 4 Switch PS 4000N / PS 4000

BACKUP4™

Ausstattung:	Backup 4 Switch PS 4000N	Backup 4 Switch PS 4000
Hochwertiges Aluminium-Tischgehäuse	✓	✓
Manuelles Umschalten DMX / Art-Net	✓ / ✓	✓ / -
Passives Gerät, keine externe Stromversorgung	✓	✓
RDM Kompatibilität	✓	✓

Anschlüsse:	Backup 4 Switch PS 4000N	Backup 4 Switch PS 4000
DMX 5-pol XLR Eingänge seitlich	2 × 4	2 × 4
DMX 5-pol XLR Ausgänge hinten	4	4
Ethernet Neutrik Ethercon Eingänge seitlich	2 × 1 (Cat 5e)	-
Ethernet Neutrik Ethercon Ausgänge hinten	1	-

Spezifikationen:	Backup 4 Switch PS 4000N	Backup 4 Switch PS 4000
Konformitäten	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL
Abmessungen (B × H × T) unverpackt	23,5 × 5,5 × 23,5 cm	23,5 × 5,5 × 23,5 cm
Gewicht (unverpackt)	2,0 kg	2,0 kg
Gewährleistung	24 Monate	24 Monate
Artikelnummer	15.5915	15.5905

Lieferumfang:	Backup 4 Switch PS 4000N	Backup 4 Switch PS 4000
Pocket Switch mit Bedienungsanleitung	✓	✓

Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH

Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29